

## E-BIKE KOMPATIBILITÄT

Antrieb	Spannung	Leistung	SL X mind. 18W	SL Mini Max mind. 17W	SL F mind. 16W	SL Nano F mind. 14W	SL Nano mind. 8W	
<b>BOSCH</b>								
Performance CX	12V	17W						
Active Line (ab 2017)	12V	17W						
Active Line Plus	12V	17W						
Cargo Line	12V	17W						
Performance Line	12V	17W						
Performance CX (Gen3)	12V	17W						
Performance CX (Gen4)	12V	18W						
Performance SX	12V	18W						
<b>BROSE</b>								
Gen1	6V	7W						
Drive-T/Drive TF/Drive CB (vor 2022)	6V	7W						
Drive S Alu	6V	14W						
Drive T Mag	12V	24W						
Drive C Mag	12V	24W						
Drive S Mag	12V	24W						
Drive S / T / TF / CB	6V	14W						
<b>SHIMANO</b>								
Steps E5000	12V	24W						
Steps E6100	12V	24W						
Steps E7000	12V	24W						
Steps E8000	6V	12W	Eco Modus			Eco Modus		
EP8 / EP801	12V	24W						
EP6	12V	24W						
<b>YAMAHA</b>								
PW-X	6V	9W				Eco Modus		
PW-ST	6V	9W				Eco Modus		
PW-TE	6V	9W				Eco Modus		
PW-CE	6V	9W				Eco Modus		
PW-X2	6V	9W				Eco Modus		
PW-X87 (500w/45km/h)	6V	24W						
PW-SE	6V	6W						
PW-X94	6V	3W						
PW-X3	12V	24W						
<b>SPECIALIZED</b>								
SL 1.1 / SL 1.2	12V	8W					Eco Modus	
1.2 / 1.2E / 1.2S	6V	14W						
1.3	6V	14W						
2.0 / 2.0E	12V	24W						
2.1 / 2.2	12V	24W						
<b>Mahle</b>								
X35	6V	5W						
X20	6V	12W					Eco Modus	
X20	12V	24W						

Antrieb	Spannung	Leistung	SL X mind. 18W	SL Mini Max mind. 17W	SL F mind. 16W	SL Nano F mind. 14W	SL Nano mind. 8W
<b>Giant</b>							
Giant Syndrive Pro	6V	9W				Eco Modus	
Giant Syncdrive Pro 2	12V	36W					
<b>Fazua</b>							
Ride 50	12V	24W					
Ride 60	12V	24W					
<b>BIONX</b>							
	12V	24W					
<b>TQ</b>							
HPR 120S	12V	24W					
HPR 50	13V	26W					
<b>PANASONIC, GoSwissDrive</b>							
GXO, Ultimate	13,5V	20W					
GX Power Plus	13,5V	20W					
<b>CONTINENTAL</b>							
48V Prime	12V	24W					
<b>SACHS</b>							
SACHS RS	6V	12W				Eco Modus	
<b>Neodrives, Alber</b>							
UR-V10	12V	36W					
ZEG MY20	12V	18W					
Integrale	12V	18W					
UR-V8	12V	18W					

Stand: 11/2023. Angaben ohne Gewähr. Leistung und Spannung können je nach Antrieb variieren und sollten individuell überprüft werden.